Паспорт изделия_____

Заземление переносное для контактного рельса

(Изготовлено по КД 948.00.00СБ ПКБ Мосметро ООО «АРМ Технологии» ИНН 7718675034)

1. Назначение

1.1. Заземление переносное для контактного рельса (далее — заземление) предназначено для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при производстве работ в тоннеле после снятия напряжения контактного рельса, в случае непредусмотренного появления на участке проведения работ высокого или наведенного напряжения.

2. Основные технические данные

Номинальное напряжение электроустановок , В	1000
Количество зажимов, шт.	1
Количество струбцин, шт.	1
Длина заземляющего провода, мм (рассстояние между струбциной и зажимом для контактного рельса)	не менее 940
Длина токопроводной части, мм	от 1020 до 1120
Сечение заземляющего провода, мм2	120
Масса, не более, кг.	6
Общая габаритная длина, мм	не менее 1325

3. Устройство и работа с заземлением

3.1. Заземление состоит из (рис.1):

- зажима стального для контактного рельса (поз.1)

- струбцины заземляющей стальной (поз.2)

- заземляющего провода в прозрачной полимерной оболочке (поз.3)

- Наконечник кабельный ТМЛ 120–16–17 медный луженый по ГОСТ, 2 шт. (поз. 4);



3.2 Установка и снятие заземления должно производиться в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок», «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (Утв. Минэнерго России, Пр №261 от 30.06.2003 г.) «Правил технической эксплуатации метрополитена», «Инструкции по установке и снятию переносных заземлений на контактном рельсе» (метрополитена) и других нормативных документов.

4. Меры безопасности при эксплуатации заземления

4.1 Эксплуатация заземления допускается специально обученным персоналом после изучения данного технического описания и инструкции по эксплуатации.

4.2. Перед каждым применением необходимо проверить исправность заземления, отсутствие внешних повреждений и загрязнений

4.3. Установку заземления проводить в диэлектрических перчатках

4.4. Проверить визуально целостность жилы провода. Заземления имеющие провреждение более 5% отдельных проволочек в жиле подлежит изъятию из эксплуатации.

4.5. Нумерация и маркировка заземления должны соответствовать закрепленному за ним месту установки.

5. Проверка технического состояния.

5.1. Приемо-сдаточные испытания заземления и проверка тех. состояния в процессе эксплуатации проводятся в соответствии с ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок», «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (Утв. Минэнерго России, Пр №261 от 30.06.2003 г.)

5.2. Заземление в условиях эксплуатации не обслуживается и ремонту не подлежит.

6. Комплектность

6.1. В комплект поставки входят: заземление переносное; паспорт; сумка брезентовая для хранения и переноски с маркировкой "ЗКР". Снабжена складывающейся рамкой-замком с отверстиями для опломбирования.



7. Транспортировка и хранение

7.1. Транспортировка заземления допускается любым видом крытого транспорта при условии сохранности от механических повреждений.

7.2. Условия хранения у потребителя по ГОСТ 15150

7.3. Не допускается контакт заземления с кислотами, растворителями и щелочами

8. Свидетельство о приемке

8.1 Заземление переносное соответствует КД 948.00.00СБ ПКБ Мосметро и признано годным к эксплуатации.

Дата _____

Подпись ответственного за приемку_____

9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации 18 мес со дня введения в эксплуатацию, но не более 24 мес с момента получения потребителем.

10. Рекламации направлять по адресу: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп. 3, ООО «АРМ Технологии», тел. +7495 2233256, e-mail: armtechno@hotmail.com

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМ ТЕХНОЛОГИИ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп. 3, подвал, помещение I, комната I
Основной государственный регистрационный номер 1077762502707.
Телефон: +7 499 382 60 09 Адрес электронной почты: armtechno@hotmail.com
в лице Генерального директора Раевского Сергея Валерьевича

заявляет, что Заземление переносное для контактного рельса.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМ ТЕХНОЛОГИИ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп. 3, подвал, помещение I, комната I

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8535 40 000 0
Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № ИЛ01/26/12331 от 30.10.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «ДИАЛОГ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.33218.04ЭТН0.ИЛ01)
Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация
Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.10.2031 включительно.

М.П.

(подпись)	Раевский Сергей Валерьевич (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.23045/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.10.2026